



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЦВЕТЕНИЯ И ПЛОДОНОШЕНИЯ РАСТЕНИЙ ЭРА FITO-18W-RA90, FITO-24W-RA90, FITO-35W-RA90, ФИТО-18W-PFR, ФИТО-24W-PFR, ФИТО-35W-PFR

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА». Данный документ распространяется на полноспектральные линейные светильники для цветения и плодоношения растений - FITO-18W-Ra90, FITO-24W-Ra90, FITO-35W-Ra90, ФИТО-18W-PFR, ФИТО-24W-PFR, ФИТО-35W-PFR и предназначен для руководства по монтажу, подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации. Светильник предназначен для освещения растений в условиях отсутствия или недостатка солнечного света. Светильники для растений ЭРА позволяют обеспечить мощный световой поток и предназначены для обеспечения фотосинтеза растений при отсутствии естественного освещения.

Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации. Информация о видах опасных воздействий.

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

В составе спектра светильника отсутствуют вредные для глаз составляющие, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, поэтому при эксплуатации светильника специальные средства защиты не требуются.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для использования в качестве источника искусственного света для растений. Лампа соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Товар сертифицирован.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	Б0069716	Б0069717	Б0069719	Б0066951	Б0069718	Б0069720
Артикул	ФИТО-18W-Ra90	ФИТО-24W-Ra90	ФИТО-35W-Ra90	ФИТО-18W-PFR	ФИТО-24W-PFR	ФИТО-35W-PFR
Мощность, Вт	18	24	35	18	24	35
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	36	44	63	36	44	63
Цветовая температура, К	4100			4000		
Цвет свечения	пыльная роза			чайная роза		
Диапазон входного напряжения, В	220-240					
Размер ламп, мм	575×34,5×22	873×34,5×22	970×34,5×22	575×34,5×22	873×34,5×22	970×34,5×22
Относительная влажность, %	80					
Индекс цветопередачи, Ra	≥90					
Срок гарантии, лет	2					
Диммирование	нет					
Степень защиты оболочки	IP20					
Материал изделия	пластик					
Класс защиты от поражения электрическим током	II					
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +40					
Коэффициент мощности, PF	≥0,9					
Срок службы, ч.	30000					

2.1. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник, шт.	1
Сетевой шнур, шт.	1
Набор крепежных элементов, комплект	1
Заглушка 2 pin, шт.	1
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

4.1. Требования безопасности.

ВНИМАНИЕ!

Монтаж или демонтаж светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети.

Запрещается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей.

Запрещается пользоваться светильником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).

Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань.

Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства.

Запрещается самостоятельно ремонтировать светильник.

4.2. Подготовка к работе.

Распакуйте светильник. Убедитесь в отсутствии повреждений вилки, сетевого шнура и светильника.

4.3. Монтаж светильника.

Конструкция светильника позволяет монтировать его на вертикальную или горизонтальную поверхность с помощью крепежных элементов. Конструкция светильника позволяет последовательно подключать несколько светильников.

Для этого необходимо выход одного светильника подключить к входу другого светильника.

4.4. Использование.

Для включения светильника вставьте вилку в розетку.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

В качестве источников света в светильнике установлены светоизлучающие диоды, не требующие замены.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяца со дня продажи при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

8.2. Возврат/обмен лампы осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

8.3. Возврат/обмен лампы осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!

Таблица 3

Светильник не работает	• проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В • проверьте правильность включения сетевого шнура • убедитесь в работоспособности светильника
------------------------	--

*Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Светильник для цветения и плодоношения растений
Модель	FITO-18W-Ra90, FITO-24W-Ra90, FITO-35W-Ra90, ФИТО-18W-PFR, ФИТО-24W-PFR, ФИТО-35W-PFR
Тип изделия	линейный светодиодный
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Импортёр	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям Р ТС004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Р ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Технический регламент об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.46705/24, срок действия 27.06.2029, выдана «АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД./
Дата изготовления	смотрите на лампе

