

Механизмы управления комфортом



Сенсорный модуль ARGUS 180 / 2,20 м, скрытый монтаж



| Исполнение | Арт. № |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий | MTN568844 |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий | MTN568819 |
| <input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий | MTN568825 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Антрацит | MTN568714 |
| <input type="checkbox"/> Цвет алюминия | MTN568760 |

Датчик движения для помещений, с увеличенной зоной охвата.

Зона охвата: 180°

Количество уровней: 6

Количество зон: 46

Радиус действия: 8 м вправо/влево, 12 м вперед

Чувствительность: плавная настройка

Фотоэлемент: плавная настройка от 5 до прикл. 1000 люкс

Время: ступенчатая настройка от 1 с до 8 мин.

Монтажная высота 2,2 м или 1,1 при половинном радиусе действия

Используется со следующими компонентами: механизм электронного выключателя MTN576799, механизм релейного выключателя MTN576897

Комплект поставки: с закрывающими сегментами для ограничения зоны охвата.



Механизм электронного выключателя



| Исполнение | Арт. № |
|------------|-----------|
| 40-300 Вт | MTN576799 |

230 В переменного тока.

Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В

Коммутационная способность: 40-300 Вт

Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

Используется со следующими компонентами: модуль датчика скрытого монтажа ARGUS 180 System M MTN5755..., MTN5784..., Artec/Antique MTN5786...

Aquadesign MTN5781..., модуль датчика скрытого монтажа ARGUS 180 с выключателем System M MTN5728..., MTN5785..., Artec/Antique MTN5795..., модуль датчика скрытого монтажа ARGUS 180 / 2,20 м System M MTN5688..., MTN5687...

Указание: параллельно можно подключать не более двух механизмов электронных выключателей.



Механизм релейного выключателя



| Исполнение | Арт. № |
|------------|-----------|
| 0-1000 ВА | MTN576897 |

230 В переменного тока.

Для омических и смешанных нагрузок, таких как лампы накаливания, люминесцентные, энергосберегающие, низковольтные галогенные лампы и т. д.

Коммутационная способность: 0-1000 ВА

Емкостная нагрузка макс. 140 мкФ

Нейтральный проводник: требуется (3-проводная система)

Используется со следующими компонентами: модуль датчика скрытого монтажа ARGUS 180 System M MTN5755..., MTN5784..., Artec/Antique MTN5786...

Aquadesign MTN5781..., модуль датчика скрытого монтажа ARGUS 180 с выключателем System M MTN5728..., MTN5785..., Artec/Antique MTN5795..., модуль датчика скрытого монтажа ARGUS 180 / 2,20 м System M MTN5688..., MTN5687...