ELXc EffectLine – теплого старта

Теплый старт для T5 и T8 ламп – корпус: M6, M8 и M10

Напряжение постоянного тока
рабочее: 176–276 В
зажигания: 198–264 В
(не для T8 ламп: ELXc 136.207, 236.208, 158.209, 258.210)
Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²
Отключение в конце срока службы
испытано по EN 61347 Test 2 (для T5)
Отключение в конце срока службы (для T8)

◉ **T5** ◯ **TC** ◉ **BUILT-IN** ◯ **1–10 V**
◉ **T8** ◯ **INDEPENDENT** ◯ **DALI/PUSH**

Лампа				ЭПРА							Система	
Мощ-ность Вт	Тип	Цоколь	Потреб. мощность Вт	Тип	**№ заказа**	Напряжен. AC 50, 60 Гц В±10 %	Энерго-эффект.	Окружающ. температура t_a (°C)	Температ. корпуса t_c (°C)	Корпус	Выход. мощн. Вт	Коэфф. светового потока (%)
T5 лампа – Корпус: M6 и M10												
14	T5	G5	1 x 14,3	ELXc 135.220	**188921**	220–240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M6	17,0	104,8
2x14	T5	G5	2 x 14,3	ELXc 235.221	**188922**	220–240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M10	34,5	101,9
21	T5	G5	1 x 20,4	ELXc 135.220	**188921**	220–240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M6	23,3	106,9
2x21	T5	G5	2 x 21,4	ELXc 235.221	**188922**	220–240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M10	48,3	104,9
28	T5	G5	1 x 26,7	ELXc 135.220	**188921**	220–240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M6	29,9	107,5
2x28	T5	G5	2 x 28,7	ELXc 235.221	**188922**	220–240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M10	62,1	109,0
35	T5	G5	1 x 32,6	ELXc 135.220	**188921**	220–240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M6	36,5	103,0
2x35	T5	G5	2 x 35,6	ELXc 235.221	**188922**	220–240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M10	78,2	100,8
T8 лампа – Корпус: M8												
18	T8	G13	1 x 16,0	ELXc 136.207	**188704**	220–240	A2 BAT	-20 до 55	макс. 60	M8	18,4	105,0
2x18	T8	G13	2 x 16,0	ELXc 236.208	**188705**	220–240	A2 BAT	-20 до 50	макс. 60	M8	35,2	106,0
36	T8	G13	1 x 32,0	ELXc 136.207	**188704**	220–240	A2 BAT	-20 до 55	макс. 60	M8	35,4	97,0
2x36	T8	G13	2 x 32,0	ELXc 236.208	**188705**	220–240	A2 BAT	-20 до 50	макс. 60	M8	69,7	98,0
58	T8	G13	1 x 50,0	ELXc 158.209	**188706**	220–240	A2 BAT	-20 до 50	макс. 60	M8	52,6	106,0
2x58	T8	G13	2 x 50,0	ELXc 258.210	**188707**	220–240	A2	-20 до 50	макс. 65	M8	109,9	105,0

Схемы подключения см. страницы 255–259

Теплый старт для T8 ламп – Корпус: M8

Для автоматизированного электромонтажа светильника:
IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5
Отключение в конце срока службы

◯ **T5** ◯ **TC** ◉ **BUILT-IN** ◯ **1–10 V**
◉ **T8** ◯ **INDEPENDENT** ◯ **DALI/PUSH**

Лампа				ЭПРА							Система	
Мощ-ность Вт	Тип	Цоколь	Потреб. мощность Вт	Тип	**№ заказа**	Напряжен. AC 50, 60 Гц В±10 %	Энерго-эффект.	Окружающ. температура t_a (°C)	Температ. корпуса t_c (°C)	Корпус	Выход. мощн. Вт	Коэфф. светового потока (%)
18	T8	G13	1 x 16,0	ELXc 136.207	**188708**	220–240	A2 BAT	-20 до 55	макс. 60	M8	18,4	105,0
2x18	T8	G13	2 x 16,0	ELXc 236.208	**188709**	220–240	A2 BAT	-20 до 50	макс. 60	M8	35,2	106,0
36	T8	G13	1 x 32,0	ELXc 136.207	**188708**	220–240	A2 BAT	-20 до 55	макс. 60	M8	35,4	97,0
2x36	T8	G13	2 x 32,0	ELXc 236.208	**188709**	220–240	A2 BAT	-20 до 50	макс. 60	M8	69,7	98,0
58	T8	G13	1 x 50,0	ELXc 158.209	**188710**	220–240	A2 BAT	-20 до 50	макс. 60	M8	52,6	106,0
2x58	T8	G13	2 x 50,0	ELXc 258.210	**188711**	220–240	A2	-20 до 50	макс. 65	M8	109,9	105,0

Схемы подключения см. страницы 255–259