

## ELXc EffectLine – теплого старта

### Теплый старт для T5 и T8 ламп – корпус: M6, M8 и M10

Напряжение постоянного тока

рабочее: 176–276 В

зажигания: 198–264 В

(не для T8 ламп: ELXc 136.207, 236.208, 158.209, 258.210)

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм<sup>2</sup>

Отключение в конце срока службы

испытано по EN 61347 Test 2 (для T5)

Отключение в конце срока службы (для T8)

☒ T5   ☐ TC   ☒ BUILT-IN   ☐ 1–10 V  
☒ T8   ☐ INDEPENDENT   ☐ DALI/PUSH

| Лампа          |     |        |                        | ЭПРА |          |                                     |                |                                                 |                                             |        | Система               |                                   |
|----------------|-----|--------|------------------------|------|----------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| Мощность<br>Вт | Тип | Цоколь | Потреб. мощность<br>Вт | Тип  | № заказа | Напряжен. АС<br>50, 60 Гц<br>В±10 % | Энерго-эффект. | Окружающ.<br>температура<br>t <sub>a</sub> (°C) | Температ.<br>корпуса<br>t <sub>c</sub> (°C) | Корпус | Выход.<br>мощн.<br>Вт | Коэфф.<br>светового<br>потока (%) |

#### T5 лампа – Корпус: M6 и M10

|      |    |    |          |              |               |         |        |           |          |     |      |       |
|------|----|----|----------|--------------|---------------|---------|--------|-----------|----------|-----|------|-------|
| 14   | T5 | G5 | 1 x 14,3 | ELXc 135.220 | <b>188921</b> | 220–240 | A2 BAT | –15 до 55 | макс. 70 | M6  | 17,0 | 104,8 |
| 2x14 | T5 | G5 | 2 x 14,3 | ELXc 235.221 | <b>188922</b> | 220–240 | A2 BAT | –15 до 55 | макс. 70 | M10 | 34,5 | 101,9 |
| 21   | T5 | G5 | 1 x 20,4 | ELXc 135.220 | <b>188921</b> | 220–240 | A2 BAT | –15 до 55 | макс. 70 | M6  | 23,3 | 106,9 |
| 2x21 | T5 | G5 | 2 x 21,4 | ELXc 235.221 | <b>188922</b> | 220–240 | A2 BAT | –15 до 55 | макс. 70 | M10 | 48,3 | 104,9 |
| 28   | T5 | G5 | 1 x 26,7 | ELXc 135.220 | <b>188921</b> | 220–240 | A2 BAT | –15 до 55 | макс. 70 | M6  | 29,9 | 107,5 |
| 2x28 | T5 | G5 | 2 x 28,7 | ELXc 235.221 | <b>188922</b> | 220–240 | A2 BAT | –15 до 55 | макс. 70 | M10 | 62,1 | 109,0 |
| 35   | T5 | G5 | 1 x 32,6 | ELXc 135.220 | <b>188921</b> | 220–240 | A2 BAT | –15 до 55 | макс. 70 | M6  | 36,5 | 103,0 |
| 2x35 | T5 | G5 | 2 x 35,6 | ELXc 235.221 | <b>188922</b> | 220–240 | A2 BAT | –15 до 55 | макс. 70 | M10 | 78,2 | 100,8 |

#### T8 лампа – Корпус: M8

|      |    |     |          |              |               |         |        |           |          |    |       |       |
|------|----|-----|----------|--------------|---------------|---------|--------|-----------|----------|----|-------|-------|
| 18   | T8 | G13 | 1 x 16,0 | ELXc 136.207 | <b>188704</b> | 220–240 | A2 BAT | –20 до 55 | макс. 60 | M8 | 18,4  | 105,0 |
| 2x18 | T8 | G13 | 2 x 16,0 | ELXc 236.208 | <b>188705</b> | 220–240 | A2 BAT | –20 до 50 | макс. 60 | M8 | 35,2  | 106,0 |
| 36   | T8 | G13 | 1 x 32,0 | ELXc 136.207 | <b>188704</b> | 220–240 | A2 BAT | –20 до 55 | макс. 60 | M8 | 35,4  | 97,0  |
| 2x36 | T8 | G13 | 2 x 32,0 | ELXc 236.208 | <b>188705</b> | 220–240 | A2 BAT | –20 до 50 | макс. 60 | M8 | 69,7  | 98,0  |
| 58   | T8 | G13 | 1 x 50,0 | ELXc 158.209 | <b>188706</b> | 220–240 | A2 BAT | –20 до 50 | макс. 60 | M8 | 52,6  | 106,0 |
| 2x58 | T8 | G13 | 2 x 50,0 | ELXc 258.210 | <b>188707</b> | 220–240 | A2     | –20 до 50 | макс. 65 | M8 | 109,9 | 105,0 |

Схемы подключения см. страницы 255–259

### Теплый старт для T8 ламп – Корпус: M8

Для автоматизированного электромонтажа светильника:

IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5

Отключение в конце срока службы

☐ T5   ☐ TC   ☒ BUILT-IN   ☐ 1–10 V  
☐ T8   ☐ INDEPENDENT   ☐ DALI/PUSH

| Лампа          |     |        |                        | ЭПРА |          |                                     |                |                                                 |                                             |        | Система               |                                   |
|----------------|-----|--------|------------------------|------|----------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| Мощность<br>Вт | Тип | Цоколь | Потреб. мощность<br>Вт | Тип  | № заказа | Напряжен. АС<br>50, 60 Гц<br>В±10 % | Энерго-эффект. | Окружающ.<br>температура<br>t <sub>a</sub> (°C) | Температ.<br>корпуса<br>t <sub>c</sub> (°C) | Корпус | Выход.<br>мощн.<br>Вт | Коэфф.<br>светового<br>потока (%) |

|      |    |     |          |              |               |         |        |           |          |    |       |       |
|------|----|-----|----------|--------------|---------------|---------|--------|-----------|----------|----|-------|-------|
| 18   | T8 | G13 | 1 x 16,0 | ELXc 136.207 | <b>188708</b> | 220–240 | A2 BAT | –20 до 55 | макс. 60 | M8 | 18,4  | 105,0 |
| 2x18 | T8 | G13 | 2 x 16,0 | ELXc 236.208 | <b>188709</b> | 220–240 | A2 BAT | –20 до 50 | макс. 60 | M8 | 35,2  | 106,0 |
| 36   | T8 | G13 | 1 x 32,0 | ELXc 136.207 | <b>188708</b> | 220–240 | A2 BAT | –20 до 55 | макс. 60 | M8 | 35,4  | 97,0  |
| 2x36 | T8 | G13 | 2 x 32,0 | ELXc 236.208 | <b>188709</b> | 220–240 | A2 BAT | –20 до 50 | макс. 60 | M8 | 69,7  | 98,0  |
| 58   | T8 | G13 | 1 x 50,0 | ELXc 158.209 | <b>188710</b> | 220–240 | A2 BAT | –20 до 50 | макс. 60 | M8 | 52,6  | 106,0 |
| 2x58 | T8 | G13 | 2 x 50,0 | ELXc 258.210 | <b>188711</b> | 220–240 | A2     | –20 до 50 | макс. 65 | M8 | 109,9 | 105,0 |

Схемы подключения см. страницы 255–259