

Технический паспорт продукта

Потенциометр DALI с источником питания



Ссылочный номер

240 PDPE

Потенциометр DALI с источником питания

Назначение

Потенциометр предназначен для ручного управления светильников с интерфейсом DALI.

Характеристики

- При подключении к сети («активный режим») потенциометр обеспечивает управляющий ток, необходимый для 26 устройств DALI.
- Без подключения к сети («пассивный режим») потенциометр питается от напряжения DALI и служит дополнительным управляющим устройством.
- Параллельное соединение 4 «активных» потенциометров DALI дает возможность управления до 104 устройствами DALI.
- Возможность запоминания базовой яркости и фиксированной яркости при включении.

Крышки:

серии AS / A: арт.: A 1540 ..
 серия CD: арт.: CD 1540 ..
 серия SL: арт.: SL 1540 ..
 серия LS: арт.: LS 1940 .., .. 1940 ..

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~, 50/60 Гц
Системное напряжение 答DALI:	DC 16 В
Выходной ток:	макс. 52 mA
Потребляемая мощность:	макс. 2 Вт
Макс. количество DALI устройств	
с 1 DALI потенциометром:	26
с 4 DALI потенциометрами,	104
включенными параллельно:	
Параллельное включение DALI	4
потенциометров:	
Подключение:	винтовой зажим
Винтовые зажимы для:	2 x 2,5 мм ² или 1 x 4 мм ²
Тестовый знак:	VDE

