



Малогабаритный автоматический выключатель NXB-63S

1. Совместимые стандарты

МЭК/EN 60898-1

2. Имеющаяся сертификация

CE, EAC

3. Основные функции

Защита от перегрузки, защита от короткого замыкания и физическое отключение.

4. Технические параметры

Номинальный ток: 1 А, 2 А, 3 А, 4 А, 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63 А;

Номинальное напряжение: 220 В~/230 В~/240 В ~ (1 полюс, 1 полюс и N),

380 В~/400 В~/415 В ~ (2 ~ 4 полюса, 3 полюса и N);

Частота: 50/60 Гц;

Тип электромагнитного расцепления: В, С, D;

Количество полюсов: 1 полюс, 1 полюс и N, 2 полюса, 3 полюса, 3 полюса и N, 4 полюса;

Механический ресурс: 20 000 циклов;

Срок службы электрической части: 10 000 циклов;

Номинальная наибольшая отключающая способность (I_{cn}): 4500 А;

Наибольшая отключающая способность (I_{cs}): 4500 А;

Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение (U_{imp}): 4 кВ;

Потребляемая мощность на каждом полюсе автоматического выключателя: см. таблицу 1.

Таблица 1

Номинальный ток I_n (А)	Максимальная потребляемая мощность на каждом полюсе (Вт)
1~10	3
16	3,5
20~25	4,5
32	6
40	7,5
50	9
63	13

5. Габаритные и присоединительные размеры

