



### Механизм универсального поворотного светорегулятора для светодиодных ламп



Исполнение № по кат.

**MTN5134-0000**

230 В пер. тока, 50 Гц

Для активных, индуктивных и емкостных нагрузок, например, диммируемых светодиодных ламп, ламп накаливания, галогенных ламп 230 и 12 В для обмоточных или электронных трансформаторов.

#### Отсечка фазы по переднему и заднему фронту.

Универсальный светорегулятор автоматически распознает тип подключенной нагрузки. Не подключайте к нему одновременно нагрузки разных типов. С поворотным-нажимным выключателем на два направления.

**Светодиодные лампы:** 4-200 ВА (RC-нагрузки), 4-40 ВА (RL-LED-нагрузки).

**Лампы накаливания:** 4-400 Вт.

**Галогеновые лампы:** 4-400 Вт (230 В).

4-400 ВА (LV-нагрузки для диммируемых обмоточных трансформаторов).

4-400 ВА (LV-нагрузки для диммируемых электронных трансформаторов).

**Нейтральный проводник не требуется.**

**Ввод проводов максимальным сечением до 2,5 мм<sup>2</sup>.**

**Защита:** автоматический выключатель 16 А.

**Используется со следующими компонентами:**

Центральная плата с рукояткой System M MTN5250-03../-04..

Центральная плата с рукояткой D-Life MTN5250-60.., Antique MTN5250-40../-41..



### Механизм универсального поворотного светорегулятора



Исполнение № по кат.

20-420 Вт/ВА **MTN5138-0000**

20-600 Вт/ВА **MTN5139-0000**

230 В пер. тока, 50 Гц

Для активных, индуктивных и емкостных нагрузок, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 и 12 В для обмоточных или электронных трансформаторов.

#### Отсечка фазы по переднему и заднему фронту.

Универсальный светорегулятор автоматически распознает тип подключенной нагрузки.

Не подключайте к нему одновременно нагрузки разных типов.

С поворотным-нажимным выключателем на два направления.

**Используется со следующими компонентами:** центральная плата с поворотной рукояткой System M MTN5250-03../-04.., Antique MTN5250-40../-41..



### Механизм поворотного светорегулятора для активной нагрузки



Исполнение № по кат.

40-400 Вт **MTN5131-0000**

230 В пер. тока, 50 Гц

Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.

#### Отсечка фазы по переднему фронту.

С поворотным-нажимным выключателем.

**Используется со следующими компонентами:** центральная плата с поворотной рукояткой System M MTN5250-03../-04.., Antique MTN5250-40../-41..