

# Testboy TV 328

## Детектор плесени

Благодаря индикации точки росы с помощью детектора плесени Testboy TV 328 можно за секунду определить места, подверженные опасности поражения плесенью, а также выявить скрытые и невидимые мостики холода. Благодаря широким возможностям и простоте использования прибор отлично подходит для мобильной работы.

### Отличительные особенности прибора

- | индикация точки росы
- | измерение относительной влажности воздуха
- | лазерное кольцо
- | настройка коэффициента излучения
- | определение среднего значения



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	<b>Testboy 328</b>
Индикация	ЖК дисплей с фоновой подсветкой
Детектор	термоэлемент
Измерительная оптика	12:1
Диапазон измерений	-20–350 °C, 4–662 °F инфракрасный -10–40 °C, 14–140 °F с датчиком окружающей среды
Точность измерений ИК	объект 10–30 °C: ±1 °C, ±1,8 °F объект -20–10 °C и 30–200°C: ±3 °C, ±4 °F или ±2 %, действует большее значение
Коэффициент излучения	0,75, 0,85 и 0,95 (уставка)
Разрешение	0,1 °
Время отклика	< 0,5 сек.
Автоотключение питания	примерно через 25 сек.
Функция удержания данных	да
Рабочая температура	-10–40 °C, -14–140 °F
Влажность воздуха	10–90 % RH
Класс лазера	II, 650 nm, <1 mW
Корпус	ударопрочный пластик ABS
Размеры	56 x 194 x 162 мм
Вес	222 г
Цвет	красный/черный
Источник питания	1 батарея 9 V
Комплект поставки	батарея и защитный чехол

