

AL8101


КОМПЛЕКТ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



ТОЛЬКО В ФЕРОН



Проведите рукой на расстоянии 1-15 см от Ик-датчика, чтобы включить светильники



EAC IP20




Комплект светодиодных светильников ТМ FERON **AL8101** с ИК-датчиком движения предназначен для мебельной подсветки; идеален для подсветки рабочих зон: кухни, письменного стола, рабочего стола, а также шкафов, ниш и предметов интерьера. Эти миниатюрные, но функциональные светильники, помогут создать особую атмосферу комфорта и уюта.

Чтобы включить все три светильника достаточно провести рукой на расстоянии 1-15 см от ИК датчика. Отключение происходит таким же образом. Эта функция очень актуальна на кухне, так как не требуется непосредственного контакта с влажными руками.

Светильники являются низковольтными осветительными приборами, которые предназначены для работы от источника постоянного тока DC со стабилизированным выходным напряжением 12В DC (блок питания входит в комплект поставки).

Комплектация светильника:

- Комплект светильников: 1 светильник с ИК датчиком руки, два светильника без датчика;
- блок питания;
- крепежный комплект.



Крепежный комплект



Оборотная сторона

Артикул	29744
Мощность:	2.5W × 3
Напряжение:	230V/50Hz
Цветовая температура:	4000K
Световой поток:	150Lm × 3
Материал корпуса:	пластик
Цвет основания:	хром
Размеры:	190 × 66 × 8мм
Рабочая температура:	-20...+40°C
Срок службы:	20000 часов
Гарантия:	1 год