



NEF



Светодиодные аварийно-эвакуационные светильники Navigator серии NEF предназначены для аварийно-сигнального обозначения путей эвакуации и выходов в жилых, административно-общественных и производственных помещениях.



- Никель-кадмиевый аккумулятор
- Время автономной работы 90 минут
- Алюминиевый корпус
- Накладной или подвесной способ установки

Код продукта	Тип светильника	Исполнение	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Время автономной работы, мин	Аккумулятор	Размер, мм	Штрихкод
NEF-01	ВЫХОД	односторонний	3	190-260	40	90	Ni-Cd 300 мАч	363 x 152 x 23	4670004 71355 6
NEF-02	ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД	односторонний	3	190-260	40	90	Ni-Cd 300 мАч	363 x 152 x 23	4670004 71356 3
NEF-03	НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ	двухсторонний	3	190-260	40	90	Ni-Cd 300 мАч	363 x 152 x 23	4670004 71357 0