

# EM100 EM101

## СВЕТОДИОДНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

[Перейти к продукции](#)



Арт. 41535



Арт. 41536



Монтажный комплект



Наклейка «ВЫХОД» в комплекте

Светодиодные аварийно-эвакуационные светильники **EM100** и **EM101 Feron** предназначены для аварийно-сигнального обозначения путей эвакуации и выходов в жилых, административно-общественных и производственных помещениях. Подходят для освещения объектов с повышенной степенью влажности, запыленности и нерегулярным отоплением.

### ОСОБЕННОСТИ:

- Постоянный и непостоянный режим действия
- Корпус и рассеиватель из негорючего пластика
- Никель-кадмиевый аккумулятор
- Наличие индикатора сети
- Наличие кнопки «тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Накладной способ установки
- Наклейка "ВЫХОД" в комплекте поставки
- Наличие пожарного сертификата
- Наличие в комплекте крепежного набора и гермоввода
- Имеют уплотнительную прокладку обеспечивающую защиты от попадания пыли и влаги



Модель	Артикул	Мощность	Источник питания	Количество светодиодов	Световой поток	Степень защиты	Время перезарядки	Время автономной работы	Класс защиты	Размеры
EM100	41535	2W	AA3.6V 800mAh	20LED	200 Lm	IP54	20-24 часа	до 3х часов	I	340x130x90мм
EM101	41536	2W	AA3.6V 1000mAh			IP65				340x110x80мм