# Клеммы строительно-монтажные серии LD2273 TM STEKKER Инструкция по эксплуатации

## 1. Назначение изделия:

- 1.1 Клеммы строительно -монтажные для медных проводников серии LD22 73 торговой марки «STEKKER» (далее клеммы) предназначены для соединения одножильных и многожильных медных и алюминиевых проводников в электрических сетях переменного тока.
- 1.2 Клеммы соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947 -7-1-2016 и сертифицированы согласно действующим на территории Таможенного Союза техническим регламентам.
- 1.3 Клеммы предназначен ы для использования только внутри помещений , либо в герметичных соединительных коробках со степенью защиты не менее IP65 вне помещений .

#### 2. Технические характеристики

TOXIII IOOMIO XAPARIOPIOTIMI		1		1	
Модель	LD2273-202	LD2273-203	LD2273-204	LD2273-205	LD2273-208
Материал контактной группы	Сплав латуни				
Материал корпуса	Пластик				
Сечение подключаемых проводников , мм <sup>2</sup>	0,5-2,5				
Допустим ая сила тока, А	24А (медный проводник), 16А (алюминиевый проводник)				
Максимальное напряжение, V	450V				
Число зажимов для проводников	2	3	4	5	8
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1.	M3				
Температура окружающей среды	от -25 до +85°C				
Относительная влажность	не более 90% при температуре 20 °C				

### 3. Требования безопасности

Монтаж соединений с помощью клемм должен производить квалифицированный персонал в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей», прошедший обучение с присвоением группы по электробезопасности не ниже III до 1000В.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ (ДЕМОНТАЖ) СОЕДИНЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ! При использовании клемм вне помещений запрещено использовать клеммы без монтажных коробок со степенью защиты IP65 или выше. Все монтажные соединения проводников должны быть надежно изолированы и защищены от попадания влаги, пыли, посторонних предметов и механического возлействия.

Запрещается использовать клеммы с проводниками сечением, отличающимся от указанных в данной инструкции.

Клеммы предназначены для использования только с медными проводниками.

#### 4. Монтаж. подключение:

- 4.1 Монтаж соединения.
  - Концы проводников, подлежащие соединению с помощью клеммы, освободите от изоляции.
  - Вставьте проводник в соответствующее гнездо клеммы. Приложите небольшое усилие для вхождения проводника в зажим.

## Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°C до +50°C, относительная влажность не более 80% при температуре 25°C. Не допускать воздействия влаги. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет

# 6. Транспортировка

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

## 7. Утилизация

Клеммы из пластика относятся к четвертому классу опасности. По окончании срока эксплуатации клеммы необходимо утилизировать в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

## 8. Сертификация

Продукция TM «STEKKER» сертифицируется согласно принятым на территории Таможенного союза техническим регламентам. Информацию о сертификации смотрите на индивидуальной упаковке.

## 9. Информация об изготовителе

Производитель:ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай.

## 10. Гарантийные обязательства.

- Гарантия на товар составляет 1 года (12 месяцев) со дня продажи. Гарантия предоставляется работоспособность устройства при соблюдении требований эксплуатации.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.
- Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт прода жи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
- Если от даты производства товара, возвращаемого на склад поставщика прошло более двух лет, то гарантийны е обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара.
- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспорти ровки.

