

## Ассортимент

1



| Наименование | Номинальное рабочее напряжение, В | Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм <sup>2</sup> | Количество изделий в упаковке |              | Артикул     |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|
|              |                                   |                                                                  | групповой                     | транспортной |             |
| KM20-11      | 230                               | 10                                                               | 8                             | 120          | МКК10-20-11 |
| KM20-20      | 230                               | 10                                                               | 8                             | 120          | МКК10-20-20 |



|         |     |    |   |    |             |
|---------|-----|----|---|----|-------------|
| KM40-11 | 230 | 25 | 4 | 60 | МКК10-40-11 |
| KM40-20 | 230 | 25 | 4 | 60 | МКК10-40-20 |
| KM63-11 | 230 | 25 | 4 | 60 | МКК10-63-11 |
| KM63-20 | 230 | 25 | 4 | 60 | МКК10-63-20 |



|         |     |    |   |    |             |
|---------|-----|----|---|----|-------------|
| KM20-22 | 400 | 10 | 4 | 60 | МКК20-20-22 |
| KM20-40 | 400 | 10 | 4 | 60 | МКК20-20-40 |
| KM25-22 | 400 | 10 | 4 | 60 | МКК20-25-22 |



|         |     |    |   |    |             |
|---------|-----|----|---|----|-------------|
| KM25-40 | 400 | 25 | 4 | 60 | МКК20-25-40 |
| KM40-40 | 400 | 25 | 4 | 60 | МКК20-40-40 |
| KM63-40 | 400 | 25 | 4 | 60 | МКК20-63-40 |