



Арт. 38191,
38192, 38193




Арт. 38188,
38189, 38190

Новая модель лампы **LB-960 13Вт** от **Feron** с увеличенной мощностью и световым потоком, предназначена для использования в точечных светильниках и для замены галогенных ламп накаливания MR16.

Использование светодиодных источников света в сочетании с корпусом из композитных материалов, обеспечивает низкий нагрев лампы и возможность применения в натяжных потолках. Импульсный драйвер обеспечивает надёжность и стабильную работу лампы в сетях с перепадами напряжения. Матовый рассеиватель позволяет получить мягкий свет, при этом тщательный подбор материалов гарантирует высокую яркость.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Мощные энергоэффективные светодиоды SMD2835
- Стабильная работа в широком диапазоне рабочих напряжений
- Непревзойденная яркость в своем классе
- Материалы корпуса и рассеивателя последнего поколения
- Низкая температура нагрева корпуса



Модель	Артикул	Цветовая температура/ цвет свечения	Световой поток, Lm	Вид лампы	Мощность	Цоколь	Размеры, мм
LB-960	38191	2700K	1070Lm	MR16	13W	GU10	Ø50 x 57мм
	38192	4000K	1095Lm				
	38193	6400K	1120Lm				
	38188	2700K	1070Lm			G5.3	
	38189	4000K	1095Lm				
	38190	6400K	1120Lm				