



**СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ
FITO-10W-Ra90-T8-AQUA
FITO-15W-Ra90-T8-AQUA**



RU Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА!

Данный документ распространяется на светильники линейные светодиодные для подсветки аквариумов FITO-10W-Ra90-T8-AQUA и FITO-15W-Ra90-T8-AQUA и предназначена для руководства по сборке, подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

! Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! НЕ ПОГРУЖАТЬ В ВОДУ!**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник линейный светодиодный для подсветки аквариумов. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Товар сертифицирован.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра/ модель	FITO-10W-Ra90-T8-AQUA	FITO-15W-Ra90-T8-AQUA
Напряжение питания (переменное), В	180-260	
Частота сети, Гц	50/60	
Мощность потребления, Вт	10	15
Цвет свечения	белый	
Форма спектра		
Цветовая температура, К	белый	
Температура эксплуатации, °C	+1...+40	
Относительная влажность, %, не более	80	
Цоколь	G13	
Конструктив корпуса	T8	
Степень защиты изделия	IP20, патрон IP65	
Материал изделия	пластик, стекло	
Класс защиты от поражения электрическим током	II	
Срок службы, лет	2	
Габаритные размеры, мм, Длина x Диаметр	590x28	895x28

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

Светильник, шт	1
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1
IP 65 держатель для лампы с проводом и выключателем, шт	1
Клипса для крепления, шт	2

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

4.1. Требования безопасности.



Внимание! Монтаж или демонтаж лампы необходимо производить строго при отключенном напряжении сети.

Запрещается эксплуатация лампы с поврежденным корпусом и цоколем.

Запрещается пользоваться лампой в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.). Для чистки необходимо использовать мягкую сухую ткань. Не используйте для чистки химически активные и агрессивные чистящие средства. Запрещается самостоятельно ремонтировать лампу.

!!! Перед установкой лампы в светильник, необходимо убедиться, что подвод питающих проводов соответствует схеме включения лампы. В противном случае возможен выход из строя лампы и светильника !!!

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

В качестве источников света в изделии установлены светоизлучающие диоды, не требующие замены

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

8.2. Возврат/обмен изделия осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

8.3. Возврат/обмен изделия осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ



Внимание! Все работы связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

Лампа не работает	- проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В - проверьте положение цоколей лампы в патронах светильника и правильность установки лампы в светильнике
-------------------	---

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Тип изделия	Светильник линейный светодиодный для подсветки аквариумов
Модель изделия:	FITO-10W-Ra90-T8-AQUA и FITO-15W-Ra90-T8-AQUA
Товарный знак:	ЭРА
Страна изготовитель:	Китай
Наименование изготовителя:	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя:	Народная республика Китай, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Импортёр:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Соответствие нормативным документам:	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» Декларация о соответствии № RU Д-СН.РА06.В.08652/22 выдана ATL Business (Shenzhen) CO., LTD" до 31.08.2027
Дата изготовления:	20.10.2022 (NL-FITO-16)