



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ИНФРАКРАСНЫХ ЛАМП С ЦОКОЛЕМ E27
FITO-E27-FLEX-CLIP
FITO-E27-CLIP

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА!

Данный документ распространяется на светильник ЭРА «FITO-E27-FLEX-CLIP» и «FITO-E27-CLIP» предназначен для руководства по сборке, подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

! Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильники «FITO-E27-FLEX-CLIP» и «FITO-E27-CLIP» предназначены для обогрева животных, птиц и рептилий в брудерах, террариумах и на фермах.

Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.77593/21 ООО «Мейси» от 17.10.2026.

Товар сертифицирован.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	FITO-E27-FLEX-CLIP	FITO-E27-CLIP
Напряжение питания переменного тока, В	100-240	100-240
Частота сети, Гц	50/60	50/60
Потребляемая мощность, Вт, не более	250	250
Относительная влажность, %, не более	80	80
Температура эксплуатации, °С	-15...+45	-15...+45
Диммирование	нет	нет
Степень защиты изделия	IP20	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II
Срок службы	30000	30000

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- Светильник, шт.....1
- Упаковка, комплект1
- Руководство по эксплуатации (Паспорт).....1

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1. Меры безопасности

ВНИМАНИЕ!

Все работы по подключению и установке светильника должны осуществляться при отключенном питании сети!

- Запрещается пользоваться изделием в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
- Не допускается эксплуатация в химически агрессивных и взрывоопасных средах.
- Любые работы со светильником в процессе эксплуатации, необходимо производить при отключенном питании.
- Для подключения изделия рекомендуется использовать провода с сечением жил не менее 0,75мм².
- Эксплуатация, без подключения провода защитного заземления к светильнику, ЗАПРЕЩЕНА!
- Для чистки изделия необходимо использовать мягкую сухую ткань.
- Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства.

4.2. Монтаж и подключение

Монтаж и подключение:

Распакуйте светильник. Убедитесь в отсутствии повреждений шнура питания.

Светильник оснащен прищепкой для установки в необходимом положении, подключите вилку светильника к сети 230Вт. Светильник НЕЛЬЗЯ использовать при контакте плафона с животным и легковоспламеняемыми материалами.



5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Светильник оснащен керамическим патроном E27, мощность подключаемой лампы не более 250 Вт.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7. РЕАЛИЗАЦИЯ

Не предназначен для реализации и использования в учебных и медицинских учреждениях

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!

Светильник не работает

- проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В
- убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Светильник FITO-E27-FLEX-CLIP и FITO-E27-CLIP
Тип изделия:	Стационарный
Модель изделия:	FITO
Товарный знак:	"ЭРА"
Страна изготовитель:	Китай
Наименование изготовителя:	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя:	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Импортер:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на упаковке
Соответствие нормативным документам:	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» Декларация ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.77593/21 000 «Мейси» от 17.10.2026.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 24 месяца со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

11.2. Возврат/обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

11.3. Возврат/обмен светильника осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

Светильник не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:
- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации изложенных в данном руководстве

Дата изготовления:

18.08.2022

Номер заказа:

RC-FITO-1

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись