



Таймер



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN584044
<input type="checkbox"/> Полярно-белый	MTN584019
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN584060
<input checked="" type="checkbox"/> Античная латунь лакированная	MTN584043
<input type="checkbox"/> Стальной лакированный	MTN584046

Для программируемого включения и выключения светильников в заданное время.

Функции:

- 2 независимые программы
- Предварительно заданное время включения
- Можно запрограммировать 18 значений времени включения
- Управление / программирование при помощи меню
- Резерв хода до 24 часов (без элемента питания)
- Сброс для возврата к заводской настройке
- Подключаемый генератор функции случайности (в пределах ± 15 мин)
- Функция «астро» (смещение на ± 2 часа)
- Простое переключение летнего / зимнего времени
- Таймер (автом. отключение по истечении заданного времени)
- В любое время возможно ручное управление.

Номинальное напряжение: AC 230 В / 50 Гц

Нейтральный проводник: требуется

Подключаемая мощность: 1000 Вт, лампы накаливания 750 Вт, НВ галогенные лампы с электронным трансформатором 750 ВА, обычный трансформатор 500 ВА, люминесцентные лампы, без компенсации 400 ВА, люминесцентные лампы, с парал. компенсацией 1000 ВА, люминесцентные лампы, схема парного включения

Клеммы: винтовые клеммы для макс. 2,5 мм² или 2x1,5 мм²

Комплект поставки: прибор в комплекте с цельной накладкой. Без рамки.



Центральная плата для механизма таймера 15 мин



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN538344
<input type="checkbox"/> Полярно-белый	MTN538319
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN538360
<input checked="" type="checkbox"/> Античная латунь	MTN538343
<input type="checkbox"/> Стальной	MTN538346

Используется со следующими компонентами: механизм таймера MTN538000



Механизм таймера



Исполнение	Арт. №
2-полюсный, 15 мин.	MTN538000

AC 250 В, 16 А (при двигателях 4 А)

Возможное отклонение до +12 %.

Используется со следующими компонентами: центральная плата для механизма таймера 15 мин System M MTN5674.., MTN5390.., Artec/Antique MTN5383..