Технический паспорт продукта
Характеристики

A9A26960
iMN расцепитель 220-240В (Acti9)

Перейти к продукции

Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Диапазон	Acti 9
Тип изделия или компонента	Размыкание по минимальному напряжению
Краткое имя устройства	IMN
Напряжение цепи управления	220...240 V пер. ток 50/60 Hz
Тип управления	Стандарт
Модули 9 мм	2
Совместимость продуктов	IC60 IID Единичная клемма Двойная клемма M10 шины IDPN Vigi ARA RCA

Дополнительные характеристики

Сигнализация	Индикатор действия
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Ширина	18 мм
Цвет	Белый
Тип клемм	Клеммный зажим 2 кабель (-и) 2.7 мм² гибкий с конец кабеля Клеммный зажим 1 кабель (-и) 6 мм² гибкий Клеммный зажим 2 кабель (-и) 2.7 мм² жесткий Клеммный зажим 1 кабель (-и) 8 мм² жесткий
Момент затяжки	1 Н-м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 соответствующий EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % при 55 °C
Температура окружающей среды при работе	-25...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1216 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.